

Podwójna dioda – pentoda

EBF 171

RFT


Demodulator + ARW + wzmacniacz
p. cz. i m. cz.

Loktal

EBF171

$$\frac{U_z}{I_z} = 6,3V$$

$$I_z = 0,32mA$$



Wartości charakterystyczne i robocze

Pojemności

U_a	250	V
U_{s2}	80	V
U_{s1}	-2	V
I_a	6	mA
I_{s2}	1,8	mA
S_a	1,8	mA/V
ρ_a	1,5	M Ω
R_k	400	Ω
R_{s2}	80	k Ω
P_a	1,5	W

C_{s1a}	0,005	pF
-----------	-------	----

TYPY PODOBNE

EBF 21